

Embosseuses : Basic-D, Everest, 4X4 PRO**Microprogramme 12.00 ou plus récent****Éditeur braille : WinBraille 4.20****Windows XP****2007-06-20 BLT**

Démarrage 20-06-2007

Embosseuses Basic, Everest, 4X4 PRO

Microprogramme 1200 ou plus récent

Éditeur braille WinBraille 4.20

Windows XP

1. Contenu de la livraison

Embosseuse, câble d'alimentation, câble de communication (USB), manuel d'installation - en braille et imprimé, CD Index comprenant : WinBraille, les pilotes d'imprimante, Embosser Utility, IbPrint, fichiers de conversion en braille, manuels, etc.

2. Sélectionnez l'alimentation en 115 ou 230 V

Le commutateur 115/230 V des Basic-D, Everest et 4X4 PRO est sous l'embosseuse près de l'entrée de l'alimentation.

3. Retirez les verrouillages de transport

Basic-D : une barre en acier sur la plaque arrière.

Everest, 4X4 PRO : deux plastiques rouges sur le dessus.

Exemple d'installation : Everest avec connexion USB

WinBraille : anglais, braille contracté anglais, page au format A4, numéro de page activé, mathématiques Latex.

4. Installez WinBraille, le pilote d'imprimante et IbPrint

- Téléchargez la dernière version de WinBraille 4 à partir du CD Index Braille inclus ou sur www.indexbraille.com.
- Démarrez l'installation de WinBraille dans :
software// WinBraille 4// wbxxx4###.
xxx est la langue du menu et ### est l'identificateur de la version.
- Suivez l'assistant d'installation de WinBraille.
- Sélectionnez : **Installation de WinBraille**
- Installation personnalisée d'Index = paramètres par défaut dans WinBraille :
Recommandation : sélectionnez **Paramètres par défaut d'Index**.
- Sélectionnez votre modèle d'embosseuse avec microprogramme 12.xx ou plus récent :
Everest V3 (Basic-D V3 , 4X4 PRO V3)

L'assistant d'ajout d'imprimante Index démarre automatiquement :

- Sélectionnez : **Imprimante locale**.

Embosseuses : Basic-D, Everest, 4X4 PRO**Micropogramme 12.00 ou plus récent****Éditeur braille : WinBraille 4.20****Windows XP****2007-06-20 BLT**

- Sélectionnez le port d'imprimante : **Lpt1**, port provisoire utilisé pendant l'installation de WinBraille.
- Sélectionnez le modèle de l'embosseuse : dans cet exemple **Everest V3** (Basic-D V3/4x4 PRO V3).
- Partage d'imprimante : **Ne pas partager cette imprimante.**
- Sélectionnez : **Ne pas démarrer WinBraille.**

5. Connectez l'embosseuse Index à votre ordinateur

5.1 USB et Centronics

- Branchez le câble USB et démarrez l'embosseuse.
- **L'assistant Nouveau matériel détecté** démarre automatiquement.
- Windows peut-il se connecter à Windows Update pour rechercher un nouveau logiciel ? Sélectionnez : **Non, pas cette fois.**
- Sélectionnez : **Installer le logiciel automatiquement.**
- L'installation des pilotes d'imprimante est terminée.

5.2 Pilotes d'imprimante Index actuellement installés

Les pilotes d'imprimante suivants ont été installés dans **Imprimantes et télécopieurs**.

Menu - Démarrer/Imprimantes et télécopieurs.

- Everest V3 = Lpt 1, port temporaire utilisé pendant l'installation de WinBraille.
Supprimez ce pilote maintenant.
- Everest V3 (copie 1) = USB. **Renommez-la** par exemple en Everest V3 USB
- WinBraille = Importer le pilote dans WinBraille.

6. Réseau

- **Branchez** le câble réseau et démarrez l'embosseuse.
- L'embosseuse **obtiendra automatiquement une adresse IP** du serveur DHCP.
- Obtenez l'adresse IP de l'embosseuse en appuyant sur :
help + *value* en retour vocal
Help + *Help* en impression de lettres

Utilisez le serveur Web interne de l'embosseuse pour examiner et modifier les paramètres réseau. Accédez à votre embosseuse dans le navigateur Web en tapant l'adresse IP de l'embosseuse, dans cet exemple 192.168.1.175.

Modifiez les paramètres réseau dans le menu Web de l'embosseuse : Informations embosseuse/**Modifier** valeur.

6.1 Créez le port connecté à l'adresse IP de l'embosseuse dans « Imprimantes et télécopieurs »

- Fichier/Propriétés du serveur/Onglet = Ports/Ajouter un port...
- Sélectionnez le type : Port **standard TCP/IP** puis cliquez sur **Nouveau port**
- L'assistant **Ajout de port imprimante TCP/IP standard** démarre, cliquez sur **Suivant**.
- **Nom d'imprimante** ou **adresse IP** : dans cet exemple 192.168.1.175, le **Nom du port** sera automatiquement identique à l'adresse IP.

Embosseuses : Basic-D, Everest, 4X4 PRO

Microporgramme 12.00 ou plus récent

Éditeur braille : WinBraille 4.20

Windows XP

2007-06-20 BLT

6.2 Pilotes d'imprimante Index actuellement installés

Everest V3 = Lpt 1, changez le port pour TCP/IP n° 192.168.1.175

WinBraille = Importer le pilote dans WinBraille.

L'installation réseau est terminée.

7. Imprimez une page de test

La première fois que WinBraille démarre, il suggère d'imprimer une page de test. Imprimez-la et confirmez-la.

Fermez toutes les fenêtres de document de WinBraille.

8. Configuration rapide de WinBraille

Démarrez WinBraille, sélectionnez menu/profil/gérer le profil/éditer (exemple : Everest V3, par défaut)

8.1 Catégorie

- **Mise en page** : marges haute, basse, intérieure et extérieure. Orientation portrait ou paysage.
- **En-tête** : sélection du numéro de page, numérotation des pages en braille %b.
- **Graphiques** : graphiques inclus, balise « largeur de page ».
- **Traduire** : langage de conversion du texte en braille. Choisissez dans la liste, par exemple english_g2.ibk Format : language_g#_v#.ibk.
 - Sélectionnez **Oui** : utilisez la même traduction pour tous les styles.
 - G0 = braille informatique, G1= braille littéraire, G2= braille contracté, G3 etc Braille contracté.
 - V# = numéro de version du code de traduction
- Mettez le profil à jour et fermez.

7.2 Inclure des expressions mathématiques

Passez en mode professionnel dans le menu : Profil/Gérez les profils/Afficher/Édition professionnelle

- **Allez dans le menu Maths** : Profil/Éditer le profil/Catégorie maths.
- Sélectionnez : **Inclure les objets mathématiques de l'éditeur d'équation** dans le document traduit.
- **Sélectionnez : règle mathématique** : math-latex.ibk.
- Mettez le profil à jour et fermez.

GROUPE	SOUS-GROUPE	VALEUR
papier	longueur du papier, mm ou pouce	numérique
papier	largeur du papier, mm ou pouce	numérique
papier	pliage d'impression (seulement 4X4 PRO)	0, 1, 2, 3, nombre de points dans la ligne de pliage d'impression
papier	nombre de papiers imprimés (4Waves PRO seulement)	numérique

Embosseuses : Basic-D, Everest, 4X4 PRO

Microporgramme 12.00 ou plus récent

Éditeur braille : WinBraille 4.20

Windows XP

2007-06-20 BLT

GROUPE	SOUS-GROUPE	VALEUR
mise en page	marge extérieure, caractères	0 – 10
mise en page	marge intérieure, caractères	0 – 10
mise en page	marge supérieure, lignes	0 – 10
mise en page	marge inférieure, lignes	0 – 10
mise en page	numéro de page	aucun, supérieur - intérieur, central, extérieur inférieur - intérieur, central, extérieur
mise en page	mode de page	recto-verso, recto, quatre pages avec piqûre à cheval, pliage accordéon (Basic/4Waves PRO)

GROUPE	SOUS-GROUPE	VALEUR
Braille	Table braille	Table braille Index Braille par défaut et éventuellement tables utilisateur
Braille	reformaté	normal, reformaté
Braille	interligne	2.5 ... 10.0 mm (4X4 PRO 5.0)
Braille	Distance des points braille, mm	2.2, 2.5, 3.2 (4X4 PRO 2.5)
Braille	distance des points braille, mm	1.6, 2.0, 2.5 (4X4 PRO 2.0)
Braille	niveau d'impact	normal, élevé
Braille	Impacts multiples	1, 2, 3, 4, 5 coups

GROUPE	SOUS-GROUPE	VALEUR
option	volume	1, 2, 3, 4, 5,
option	configuration	ouverte, verrouillée

TOUCHE DE FONCTION	RETOUR D'INFORMATIONS
off line + help	Retour : état de l'impression, nombre d'exemplaires terminés et position de l'impression en cours
<i>help</i>	Retour : modèle d'embosseuse, version de micrologiciel et configuration active
<i>help + help</i>	Embosse : informations en lettres graphiques (sauf 4X4 PRO)
<i>help + normal</i>	Embosse : informations de l'embosseuse en braille
<i>help + value</i>	Retour : adresse IP, masque de sous-réseau (sauf 4Waves PRO)
<i>form feed + value</i>	Retour : format du papier, longueur, largeur, mise en page Braille, etc.
<i>help + setup</i>	Embosse : tables braille utilisateur installées en braille et lettres graphiques
<i>help + on line</i>	Embosse : page de test des marteaux montre la qualité de point de chaque marteau
<i>item</i>	Embosse : format de page braille
<i>value</i>	Retour : lignes par page, caractères par ligne
<i>value + value</i>	Retour : page d'informations braille complète, format du papier, longueur, largeur, mise en page braille, etc.

COMMANDES	FONCTION
<i>on line</i>	Démarre l'embossage. Annule la valeur sélectionnée dans la configuration, une fonction numérique, les réglages, etc.
<i>off line</i>	Interrompt l'embossage. Voir Arrêt de l'embossage d'un travail d'impression <ul style="list-style-type: none"> • L'embosseuse recevra le texte <i>hors ligne</i> et le stockera dans sa mémoire. • Pour poursuivre l'embossage de la partie restante du document après l'interruption (bourrage de papier, etc.), 4Waves PRO seulement : Voir Redémarrer l'embossage à la position de l'arrêt.

Embosseuses : Basic-D, Everest, 4X4 PRO

Microporgramme 12.00 ou plus récent

Éditeur braille : WinBraille 4.20

Windows XP

2007-06-20 BLT

<i>form feed</i>	Nouvelle page
<i>form feed + form feed</i>	Basic: le papier se déplace à la position de départ. Everest / 4X4 PRO: mesure et règle la longueur du papier. 4Waves PRO: démarre le chargement du papier.
<i>form feed + on line</i>	Basic: déplace le papier à la position de déchirage dans l'enceinte d'insonorisation Basic. 4Waves PRO: avance le papier d'une page plus une page par module d'embosseuse.
<i>form feed + off line</i>	Basic: recule le papier hors de l'embosseuse. 4Waves PRO: recule le papier au premier module de l'embosseuse. Veillez à fermer le couvercle !
<i>help + reformatted</i>	Ouvre le panneau à configuration verrouillée, le panneau à configuration verrouillée émet "configuration bloquée".
<i>normal</i>	Désactive le reformatage.
<i>double sided</i>	Embossage double face.
<i>single sided</i>	Embossage simple face.
<i>reformatted</i>	Reformate le texte au format de page braille installé.
<i>z-folding</i>	Basic et 4Waves PRO: bascule entre le pliage accordéon et le pliage normal. 4X4 PRO: La touche Z-folding donne le format magazine.
<i>A</i>	Sélectionne les valeurs définies dans la configuration A.
<i>B</i>	Sélectionne les valeurs définies dans la configuration B.
<i>C</i>	Sélectionne les valeurs définies dans la configuration C.
<i>setup</i>	Démarre la modification des valeurs de configuration, voir les touches appropriées dans les commandes de configuration.